

H-140装机说明

您好,感谢使用HIFIDIY的套件,以下为我们的相关装机说明!

本套件的PCB上一般都标注了元件数值,没有说明的元件数值请参考以下说明

1)输出端的二级管请安装IN4007

2)C1=C2=50V220UF

3)C4=C5=16V 47UF

4)C4=50V 10UF C6=0.1UF

5)Q1=TIP42C Q2=TIP41C Q3=C2705 Q4=A1145 Q5=C2240

安装的推荐使用正负交流24V-28V输出的变压器,推荐功率高于100W,建议使用喇叭保护电路!

更详细参考图片请一定观看主页装机说明!

H-140功放套件元件清单:

名称	数量	名称	数量
2SC5200	4	100K	2
TIP41	2	27K	4
TIP42	2	1K	8
A1145	2	100	4
C2240	2	390	2
BC550	6	680	4
IN4007	8	68	2
IN4148	6	620	2
BP50V10UF	2	22K	4
FG50V220UF	4	1.8K	2
绿色16V47UF	4	3K	2
39P	2	560	2
56P	2	2.7K	2
220P	4	27	2
470P	4	1/2W100	6
0.1UF	2	1/2W330	4
5W0.22	4	1/2W10	2
2K多圈	2	c2705	2