



Kun en kanal vist. Der skal bruges 2 til stereo

Ønsker man en anden indgangsimpedans, kan man ændre R2. Indgangsimpedans = værdien af R2

Kondensatoren C13 er en kapacitiv tilpasning til pickupen. Værdien af kondensatoren vælges efter spec. på pickupen.

Hvis man ikke har kendskab til pickupen krav til kapacitiv belastning, kan det anbefales at prøve den værdi på 22 pf der er angivet i diagrammet.

Som C11 og C12 er der angivet elektrolytter. De kan i erstattes med andre ikke polariserede typer - da nogen synes dette giver en bedre lyd.

Ønsker man ren DC kobling i indgangen af forstærkeren kan man erstatte C11 og C12 med lus .

Bemærk: En DC koblet udgave kræver at alle komponenter i differential trinnet bliver udmålt og parret.

C: NIELSEN 2012

TITLE: Polyphonia RIAA MK2

Document Number:

REV:
1,0

Date: 09-04-2012 04:24:57

Sheet: 1/1