haltbild darf ohne unsere Genehmigung nic ervielfältigt werden ! Änderungen vorbehalte.





0,25 W
0,5 W
1 W
2 W

Keramik 500V-
Kunstfolien 500V-
Papier 500V-
Papier 500V~ od. Keramik







Ber.	Osz.	Vorkr.	Frequ.
UW	L 5 / C 15	L 4 / C 12	89 MHz / 97 MHz
KW	L 21 / —	L 13 / C 35	7 MHz / 16,5 MHz
MW	L 25 / C 53	L 18 (17) / C 39 (36)	580 kHz / 1510 kHz
LW	L 27 / —	L 19 (20) / —	160 kHz / —

Ferrit - Antenne



L 1 7/1,5 vers.
L 2 gedruckt
L 3 "
L 4 4 1/4/1,0
L 5 gedruckt
L 6 m. Kern LON B403A
L 7 36/0,15 LS
L 8 31/0,15 LS
L 11 97/20 x 0,05 S
L 12 35/0,12 L
L 13 12/0,5 L
L 18 60/20 x 0,05 S
L 19 188/0,15 LS
L 20 490/0,15 LS
L 21 11/0,5 L
L 22 8/0,12 LS

L 25 97/0,15 LS
L 26 11/0,15 LS
L 27 220/0,12 LS
L 29 42/0,15 LS
L 30 36/0,2 LS
L 31 152/10 x 0,05 LS
L 34 152/10 x 0,05 LS
L 35 50/0,13 L
L 36 9/0,13 L
L 37 14+14/0,3 L
L 38 152/10 x 0,05 LS
L 40 152/10 x 0,05 LS
L 16 350/0,1 LS
L 17 145/20 x 0,05 LS

D1 5 µH
D2 21/0,15 LS
D3 2/0,5 verz.
D4 15/0,3 LS
D5 32/0,4 L
D6 Ferrit - Perle
D7 "
D8 76/0,15 LS

Netztrafo Tr. 1

0 - 110 V 435/0,45 L
110 - 127 V 70/0,45 L
127 - 220 V 375/0,32 L
6,3 V 28/1,3 L
250 V 1100/0,22 L

Ausgangstrafo Tr. 2 + Tr. 3

1600/0,14 L
30/0,6 L
80/0,6 L
1600/0,14 L
160/0,14 L