差異表	機種	功放料號	變壓器	序號貼紙	備注
	MSUBB-01201	010-2C30-05434-E	150-R105071050-E	411-000-09497-E	120V
	MSUBB-02305	010-2C30-05435-E	150-R105071070-E	411-000-09498-E	230V

品管	生技	木工	油漆	裝配	作業指示			客戶: Boston
√	√			√	NO: 1	版次	1	機種: 見差異表

項次	料號	描述	用量	單位
1	352-AM04545D1231-E	自攻螺絲 φ4.5*45 崗山頭 電黑尖尾 RoHS	4	PCS
2	316-NI-05506-0BAE	銘板BOSTON 16*16*2.3mm 電鑄鐳雕+ABS底模1柱腳+定位點 RoHS	1	PCS
3	350-AM00420D045-E	木螺絲 M4*20 截錐頭 尖尾自攻牙(RoHS)	34	PCS
4	25PR13FX-03DW-E	BOSTON 10" 4ohm 50mm 白色PP+20% 陶瓷 RoHS	1	PCS
5	20PR00FX-03XX-E	BOSTON 8"假喇叭 灰色PP+5%陶瓷RoHS	2	PCS
6	333-EVA-05890-0BAE	防漏EVA770*6*1.5t 單面背膠黑色RoHS	4	PCS
7	352-AM04010D1513-E	尖尾自攻牙 M4*10 截錐關RoHS+REACH+CPSIA	4	PCS
8	357-XM06263-E	埋置螺母 FE M*1.0P橢圓片 黑色RoHS+REACH	2	PCS
9	285-007-10005675B-E	M SUB外天板 黑色亮光 油漆	1	PCS
10	280-000-05039-0BAE	布袋 黑色帶繩索 BA-MSUB用 RoHS	1	PCS
11	010-2C30-05434-E	BOSTON MSUB 300W 120V/60Hz黑色 RoHS	1	PCS
	010-2C30-05435-E	BOSTON MSUB 300W 230V/50Hz黑色 RoHS	1	PCS
12	330-FIB-05123-0BAE	固定纖維墊片 260.6*195.6*2mmRoHS	1	PCS
13	350-BM03520D162-E	空木箱 MS 黑色亮光 RoHS	4	PCS
14	150-R105071050-E	變壓器 TTH105071050 120V/50HzRoH	1	PCS
	150-R105071070-E	變壓器 TTH105071070 230V/50HzRoHS	1	PCS
15	176-WJCE2-E	閉端端子CE-2(RoHS)	2	PCS
16	163-51000-E	迷你綁線 100mm 黑色 (RoHS)	2	PCS
17	351-HM06020A1939-E	機械螺絲 FE M6/20 盤頭六角首下長20mm 黑色 RoHS+REACH	2	PCS
18	249-PAP-05476-0YAE	紙管 φ100.5*94.5 L248mm RoHS+REACH	1	PCS
19	285-001-10005675B-E	M SUB外底板 黑色亮光 油漆	1	PCS
20	321-ABS-05155-0BBE	腳柱40*T10+橡膠垫片 RoHS	4	PCS
21	411-000-09497-E	序號貼紙 MSUBB-01201用 消銀龍銀底黑字4PCS同號 RoHS+REACH	1	PCS
	411-000-09498-E	序號貼紙 MSUBB-02305用 消銀龍銀底黑字4PCS同號 RoHS+REACH		
22	328-COT-06180-0AAE	吸音棉 350*300*10 雜棉 M SUB頂部 RoHS+REACH	1	PCS
23	328-COT-06179-0AAE	吸音棉 350*170*10 雜棉 M SUB底部 RoHS+REACH	1	PCS



細部放大圖 H





MSUBB-01201

MSUBB-02305





剖面圖 A-A
比例 1 : 10





注記:
1. 本部品料號不一樣時，功放/變壓器/序號貼紙將不一樣詳見頂部差異表。
2. 銘板粘貼位置正確不可歪斜，定位後須用治具壓緊使其粘貼牢固.
3. 序號貼紙為一式四聯序號同號，其中尺寸為46*27mm需貼在功放背板詳見貼紙示意圖，尺寸為40*10mm隱形條碼需貼在低音內部如圖位置。另外同號的兩款(62*24mm)分別貼在相對應的外箱上，具體位置見相對應的包裝作業指示.
4. 本部品內⑮ ⑯ 為加工材料，圖示中不能顯示。
5. 部品中天板與埋置螺母之間須打500-00-HS1602-E粘貼，並用螺絲固定.天板與箱體間螺絲固定須注意調節扭力，天板不可以拉變形。
6. 为防止共振布袋上下两端须拉紧，内部电线及布袋线扣须用泡棉包扎.（泡棉/333-SPG-05677-0BAE 此料号不在此图显示）.

編號	變更內容	日期	訂正者	設變號	核准	審查	製作
					9/11		9/11