



Language:



Links:

- [Relevance](#)
- [Certificates and Declarations](#)
- [Download](#)
- [Technical Information](#)
- [Trade Information](#)
- [Location](#)
- [Catalogue Sheets- Technical Schemes](#)

TGL - transformatory głośnikowe do wzmacniaczy lampowych 5-100VA

Katalog TGL Typ transformatora	Karta katalogowa K K	Typ rdzenia	Moc	Przekładnia USEC/ UPRI	Impedancja obciążenia		Konfiguracja wzmacniacza (typ lampy)	pr
					Primary	Secondary		
Catalogue TGL Type of transformer	Number of catalogue card KK	Type of core	Power	Gearbox USEC/ UPRI	Load impedance		Amplifier configuration (type of lamp)	Tran
					Primary	Secondary		
Katalog TGL Art. des Transformators	Katalogseite KK	Kerntyp	Leistung	Das Getriebe USEC/ UPRI	Die Belastungsimpedanz		Die Konfiguration des Verstärkers (der Lampentyp)	Das Ul
					Primary	Secondary		
Каталог TGL Тип трансформатора	Каталоговая карта KK	Тип сердечника	силы P [W]	Передача USEC/ UPRI	Импедансы нагрузки		Конфигурация усилителя (тип лампы)	Пок F
					Primary Z [kW]	Secondary Z [W]		
TGL 5/001	78/EI 09-1/7	EI 78/27.5	5	0.0366	5.2	8	Pojedyncza lampa pracująca w klasie A. Prąd stały maks. - 48mA (EL 84)	
TGL 5/002	78/EI 09-1/7	EI 78/27.5	5	0.0256	5.2	2	Pojedyncza lampa pracująca w klasie A. Prąd stały maks. - 48mA (EL 84)	
TGL 15/001	84/EI 05-1/7	EI 84/28	15	0.085	1.0	8	PUSH-PULL (2 x 6H13C)	
TGL 20/001	78/EI 09-1/7	EI 78/27.5	20	0.0504	3.2	8	PUSH-PULL	
TGL 20/002	84/EI 05-1/7	EI 84/28	20	0.0282	10.0	8	PUSH-PULL (2 x EL 84)	
TGL 20/003	102/EI 06-1/7	EI102/51	20	0.0839	1.13	8	Pojedyncza lampa pracująca w klasie A. Prąd stały maks. - 200mA (6C33C)	
TGL 35/001	102/EI 06-1/7	EI102/51	35	0.048	1.73	4	PUSH-PULL	
TGL 35/002	102/EI 06-1/7	EI102/51	35	0.068	1.73	8	PUSH-PULL	
TGL 35/003	102/EI 06-1/7	EI102/51	35	0.068	0.85	4	PUSH-PULL	
TGL 40/001	102/EI 06-1/7	EI102/51	40	0.0445	4.0	8	PUSH-PULL	
TGL 60/001	102/EI 06-1/7	EI102/51	60	0.036	3.0	4	PUSH-PULL (2 x EL 34)	
TGL 60/002	102/EI 06-1/7	EI102/51	60	0.06	2.2	8	PUSH-PULL (2 x 6P3C)	