
PC-3004
EZ150
A-4003
A-4003
NEON_LAMP
2.5A
SparkKiller
100V
0V
400V
360V
0V DC250mA
120V
360V
400V
6.3V
4V
3.6A
476V
462V
5H
250mA
5H
250mA
100K
3W
100K
3W
47K
3W
10uF
700V
50uF
700V
50uF
700V
47uF
450V
47uF
350V
GND
GND
GND
5.8V
1.5 25W
4.7 5W
GBU8G
5V
3.8A
5V
4V
3A
10000uF
16V
Ht for EL156
1.5 25W
4.7 5W
5.8V
1 25W
1.2 5W
GBU8G
7.5V
5V
3A
Ht for EL156
1 25W
1.2 5W
6.3V
4V
3.6A
Ht for ECC
Ht for EF86


Note feedback loop
'Y' connection
All resistors 2W
unless noted
otherwise
~270V
220K
.1uF
1k 1W
carbon
EF86
1M
1k 1W
carbon
100k
4.7uF
1.8k
100uF
Y
180
270k
8.2k
Y
25k(optional)
2.5K
SE
EL156
16
8
4
G
50V
5W
25V
~475V
250
5w
470uF
100V
150
5W